

Ersatzteil-Liste zum GRAETZ Raumklang-Vollsuper COMEDIA 4 R / 416

Mechanische Teile

Gegenstand	Fabr.-Nr. oder DIN-Bezeichnung
Gehäuse komplett	6838
Zierleiste (mitte)	14826
Zierrahmen	14827
Lasche für Zierrahmen	14829
Zierleiste für Raumklang	14599
Schallwand	14832
Schallwand-Bespannung 500 x 195 mm	Rolü 382 / Dessin 39 / 39 SS
Verzierung für Magischen Fächer mit 4 R-Ring	13088 / 14783
Firmenzeichen „GRAETZ“	13093
Typenname „COMEDIA“	14833
Gehäuserückwand	14855
Abdeckung komplett	6464
Chassis Befestigungsschrauben AM 5 x 20	DIN 84 - 4 S
Gummischeiben für Chassis	10067
Gummischeiben für Chassis	12867
Scheiben	4,2 x 16 x 1 verzkt.
Skala	14817
AM-Skalenzeiger komplett	6785
FM-Skalenzeiger komplett	6787
Drehknopf für AM-Abstimmung	6858
Drehknopf für FM-Abstimmung	6860
Drehknopf für Lautstärkenregelung	6858
Drehknopf für Lautstärkenregelung (Blende)	6856
Drehknopf für Baß- und Höhenregister mit Feder	13258 / 13369
Antennenanschlußplatte	6595
Buchsenleiste für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher	6826
Spannungswähler	5765
Noval-Röhrenfassung	4305
Noval-Röhrenfassung (EL 84)	5510
Noval-Röhrenfassung rund für EM 80	5798
Seilscheibe AM und FM	6796
AM-Antriebsseil komplett	6830
FM-Antriebsseil komplett	6831
Skalenlampehalterung	14702
Skalenlampefassung	4828
Seilführungsrolle	13157
Seilführungsrolle	10773
Seilführungsrolle	14815
Netzschur komplett	5780
Abgleichkern AM	12554
Abgleichkern ohne Kennzeichnung FM	10881
Abschirmbecher für EABC 80	12847

Ersatzteil-Liste zum GRAETZ Raumklang-Vollsuper COMEDIA 4 R/416

Elektrische Teile

Schaltbild Pos.-Nr.	Gegenstand	Fabr.-Nr. oder DIN-Bezeichnung
	Röhre ECC 85	
	Röhre ECH 81	
	Röhre EF 89	
	Röhre EABC 80	
	Röhre EL 84	
	Röhre EM 80	
	Selengleichrichter B 250, C 75	
	Bereichstastenschalter komplett enth. Pos.: 37, 39, 40, 43, 49, 51, 52, 56–58, 60–63, 103, 115, 152	6828
	UKW-HF-Teil mit Drehko ohne Röhre enthaltend Pos.: 5–35, 44	6780
	Bandfilter komplett enthaltend Pos.: 68–75	6669
	Bandfilter Ratio komplett enthaltend Pos.: 84–92	6810
	Netztransformator komplett	8859
	Ferritstabantenne komplett	6832
	Lautsprecher komplett	5346
	Hochton-Lautsprecher 138, 139	St H 5/16 Isophon
	Ausgangsübertrager komplett	8856
1	Keramik-Kondensator	Rd 20 pF / 0,5 pF 500 V – 3 x 12 DIN 41372
2	" "	Rd 20 pF / 0,5 pF 500 V – 3 x 12 DIN 41372
3	UKW-Drosselspule komplett	8565
4	Drahtwiderstand	30 Ω 2 DIN 41411
5	UKW-Antennenspule komplett	8806
6	Keramik-Kondensator	Rd 20 pF / 0,5 pF 500 V – 3 x 12 DIN 41372
7	" "	Rd 22 pF / 0,5 pF 500 V – 3 x 12 DIN 41372
8	" "	40 Sa 5 ϕ 3 pF / 0,2 pF "N" Rosenthal
9	Schichtwiderstand	200 Ω 0,33 W K
10	Styroflex-Kondensator	100 pF 125 V – DIN 41387
11	Dezisperre komplett	8555
12	Keramik-Scheibentrimmer	12 ϕ 2/8 pF D 20 Stettner
13	UKW-Drehkondensator	6795
23		
14	UKW-Vorkreis-spule komplett	8807
15	Keramik-Kondensator	Rd 50 pF / 20% 500 V – 3 x 12 DIN 41376
16	" "	60 pF 2,5% 500 V – 3 x 16 DIN 41372
17	UKW-Oszillator-spule komplett	8808
18	Keramik-Kondensator	Rd 10 pF / 0,5 pF 500 V – 3 x 12 DIN 41371
19	UKW-Drosselspule komplett	8423
20	Schichtwiderstand	1 M Ω 0,33 W K
21	UKW-Drosselspule komplett	8423
22	Keramik-Kondensator	Rd 15 pF / 5% 500 V – 3 x 12 DIN 41373 Rosenthal
23	siehe Pos. 13	
24	Keramik-Scheibentrimmer	12 ϕ 3/10 pF D 20 Stettner
25	Keramik-Kondensator	Rd 22 pF / 0,5 pF 500 V – 3 x 12 DIN 41372 Rosenthal
26	" "	Rd 8 pF / 0,5 pF 500 V – 3 x 16 DIN 41371 Rosenthal
27	" "	Rd 9 pF / 0,5 pF 500 V – 3 x 16 DIN 41372 Rosenthal
28	" "	Rd 2500 pF 500 V – 3 x 12 HDK
29	" "	Rd 2500 pF 500 V – 3 x 12 HDK
30	Schichtwiderstand	12 K Ω 0,5 W K
31	FM-ZF-Bandfilterspule komplett	8809
32	Keramik-Kondensator	Rd 120 pF / 1% 500 V – 3 x 16 DIN 41376 Rosenthal
33	FM-ZF-Bandfilterspule komplett	8810

Schaltbild Pos.-Nr.	Gegenstand	Fabr.-Nr. oder DIN-Bezeichnung
34	Keramik-Kondensator	30 pF / 5% 500 V – 3x12 DIN 41372
35	FM-ZF-Bandfilterspule komplett	8811
36	Papier-Kondensator	500 pF 250 V ~ (b)
37	Schichtwiderstand	5 K Ω 0,33 W K
38	LW-Antennenstabspule komplett	8854
39	Styroflex-Kondensator	5000 pF / 10% 125 V – DIN 41387
40	Keramik-Drahttrimmer	10 / 50 pF K 40 RAL 3002
41	MW-Antennenstabspule komplett	8814
42	" " "	8858
43	Keramik-Scheibentrimmer	002 / 12 BI 6/30 pF D 50 Stettner
44	UKW-Drosselspule komplett	8631
45	AM-ZF-Sperrkreis komplett	8783
46	Styroflex-Kondensator	100 pF / 5% 125 V – DIN 41387
47	Drehkondensator	6698
48		
49	Styroflex-Kondensator	160 pF 125 V – DIN 41387
50	Schichtwiderstand	1 M Ω 0,33 W K
51	Keramik-Scheibentrimmer	002 / 12 BI 10 / 45 pF D 90
52	Schichtwiderstand	25 Ω 0,33 W K
53	" "	30 K Ω 1 W K
54	Keramik-Kondensator	Rd 2500 pF 500 V – 3 x 12 HDK
55	Ferroxcube-Rohrkern	VK 211 02 Valvo
56	Keramik-Kondensator	60 pF / 2,5% 500 V – 3 x 16 DIN 41372
57	Styroflex-Kondensator	388 pF / 2,5% 125 V – DIN 41387
58	Papier-Kondensator	1000 pF 500 V –
59	Schichtwiderstand	30 K Ω 0,33 W K
60	Styroflex-Kondensator	50 pF 125 V – DIN 41387
61	MW-Oszillatorspule komplett	8571
62	LW-Oszillatorspule komplett	8572
63	Styroflex-Kondensator	192 pF / 2,5% 125 V – DIN 41387
64	Papier-Kondensator	5000 pF 500 V –
65	Schichtwiderstand	40 K Ω 1 W K
66	Papier-Kondensator	5000 pF 500 V –
67	Schichtwiderstand	2 K Ω 0,33 W K
68	Keramik-Kondensator	Rd 20 pF / 5% 500 V – 3 x 12 DIN 41372
69	FM-ZF-Bandfilterspulensatz komplett	8813
70		
71	Keramik-Kondensator	Rd 15 pF / 5% 500 V – 3 x 12 DIN 41372
72	Styroflex-Kondensator	160 pF / 5% 125 V – DIN 41387
73	AM-ZF-Bandfilterspulensatz komplett	8574
74		
75	Styroflex-Kondensator	160 pF / 5% 125 V – DIN 41387
76	" "	160 pF 125 V – DIN 41387
77	Schichtwiderstand	1 M Ω 0,33 W K
78	Papier-Kondensator	0,05 μ F 125 V –
79	" "	5000 pF 500 V –
80	Schichtwiderstand	500 K Ω 0,33 W K
81	Keramik-Kondensator	Rd 2500 pF 500 V – 3 x 12 HDK
82	" "	Rd 5000 pF 500 V – 3 x 16 HDK
83	Schichtwiderstand	60 K Ω 1 W K
84	Styroflex-Kondensator	100 pF / 2,5% 125 V – DIN 41387
85	Schichtwiderstand	100 Ω 0,33 W K
86	Ratio-Bandfilterspulensatz komplett	8760
87		
88	Keramik-Kondensator	Rd 40 pF 2,5% 500 V – 3 x 12 DIN 41372
89	Styroflex-Kondensator	160 pF / 5% 125 V – DIN 41387
90	AM-ZF-Bandfilterspulensatz komplett	8564
91		
92	Styroflex-Kondensator	500 pF / 5% 125 V – DIN 41387
93	" "	100 pF 125 V – DIN 41387

Schaltbild Pos.-Nr.	Gegenstand	Fabr.-Nr. oder DIN-Bezeichnung
94	Schichtwiderstand	2 K Ω 0,33 W K
95	" "	2 M Ω 0,33 W K
96	" "	500 K Ω 0,33 W K
97	" "	100 K Ω 0,33 W K
98	" "	100 K Ω 0,33 W K
99	Styroflex-Kondensator	250 pF 125 V – DIN 41387
100	Schichtwiderstand	500 K Ω 0,33 W K
101	" "	30 K Ω 0,33 W K
102	" "	250 Ω 0,33 W K
103	Papier-Kondensator	0,01 μ F 500 V –
104	Elektrolyt-Kondensator	5 μ F 70 / 80 V – BS
105	Schichtwiderstand	30 K Ω 0,33 W K
106	" "	500 K Ω 0,33 W K
107	" "	300 K Ω 0,33 W K
108	Papier-Kondensator	0,01 μ F 125 V –
109	Keramik-Kondensator	Rd 2500 pF 500 V – 3 x 12 HDK
110	Schichtwiderstand	15 K Ω 0,33 W K
111	" "	500 K Ω 0,33 W K
112	Schichtdrehwiderstand 1 M Ω	6458 (Bass)
113	Papier-Kondensator	0,01 μ F 500 V –
114	Schichtwiderstand	20 M Ω 7 DIN 41401
115	Papier-Kondensator	0,01 μ F 500 V –
116	Schichtdrehwiderstand 1,3 M Ω m 4. u. 5. Abgriff	5908 (Lautstärke)
117	Schichtwiderstand	100 Ω 0,33 W K
118	" "	200 K Ω 0,33 W K
119	" "	2 K Ω 0,33 W K
120	" "	10 K Ω 0,33 W K
121	" "	100 K Ω 0,33 W K
122	Papier-Kondensator	0,01 μ F 500 V –
123	Schichtwiderstand	1 M Ω 0,33 W K
124	Papier-Kondensator	0,01 μ F 125 V –
125	Schichtwiderstand	1 K Ω 0,33 W K
126	Styroflex-Kondensator	2500 pF 500 V – DIN 41387
127	Schichtwiderstand	1 K Ω 0,33 W K
128	Papier-Kondensator	0,05 μ F 125 V –
129	Schichtwiderstand	200 Ω 0,5 W K
130	Papier-Kondensator	0,1 μ F 125 V –
131	Elektrolyt-Kondensator	50 μ F 12 / 15 V – BS
132	Schichtwiderstand	4 K Ω 0,33 W K
133	Schichtdrehwiderstand 6 M Ω	6408 (Höhe)
134	Papier-Kondensator	2500 pF 500 V ~
135	Schichtwiderstand	2 K Ω 0,33 W K
136	Drahtwiderstand	1 K Ω 2 DIN 41413
137	Ausgangsübertrager komplett	8856
138	Hochtonlautsprecher	St H 5 / 16
139	" "	St H 5 / 16
140	Lautsprecher komplett	5346
141	Elektrolyt-Kondensator	5973
142	50 + 50 + 4 μ F 350 / 385 V	
143		
144	Flachgleichrichter	SSF B 250 C 75 Siemens
145	Zwerglampe	L 7 V/0,3 A DIN 49846 mattiert
146	Netztrafo komplett	8859
147	Papier-Kondensator	5000 pF 250 V ~ (b)
148	Feinsicherung	0,4 A 250 V – DIN 41571
149	Spannungswähler komplett	5765
150	Kipphebelausschalter 1-pol. Hebelform NSF	6415
151	Ferroxcube-Rohrkern	VK 211 02 Valvo
152	UKW-Drosselspule komplett	8626
153	" "	8626