

# Nordmende-Kundendienst

## Rundfunk-Empfänger

M 2000  
Elektra  
Skandia  
Rigoletto

4  
613

## Technische Daten des Chassis 4/613

### Allgemeines:

Geräteart: Heimempfänger  
Stromversorgung: 110 / 220 V ~  
Verbrauch: ca. 40 W  
Bestückung: ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, EM 84, 2 × OA 79  
Anzahl: 5 Röhren, 2 Germ.-Dioden, 1 Gleichrichter  
Funktionen insgesamt: 13 (4)  
Skalenlampen: 1 × 7 V / 0,3 A  
Zahl der Kreise: AM = 6, davon 2 veränderlich durch C  
FM = 10, davon 2 veränderlich durch C

### Zusätzlicher ZF-Sperr- und Saugkreis:

1 ZF-Sperrkreis

Wellenbereiche:

UKW	3,46	—	2,88	m =	86,7	—	104	MHz
KW	51	—	16,2	m =	5,9	—	18,5	MHz
MW	582	—	182	m =	515	—	1650	kHz
LW	2140	—	835	m =	140	—	360	kHz

Abgleichpunkte:

UKW	88	und	102	MHz
KW	6,1	und	17,9	MHz
MW	555	und	1480	kHz
LW	210	kHz		

Drucktasten: 6, 4 Bereichstasten, Austaste

Klangtasten: 1 Baßtaste

Zwischenfrequenz: AM-ZF 4 Kreise, 460 kHz  
FM-ZF 5 + 1 Kreise, 10,7 MHz

AM/FM-Abstimmung: Doppelknopf

Antennen: Ferritantenne für M, L, fest, Gehäusedipol  
Anschlußbuchse für Außenantenne

Empfindlichkeit: AM 5–15  $\mu$ V, FM ca. 1,5  $\mu$ V 22,5 kHz Hub /  
26 dB Rauschabstand

Schwundregelung: AM auf 2 Stufen

Bandbreite AM-FM: 4 kHz — 120 kHz

Trennschärfe AM-FM: 1 : 250 bei 600 kHz, 1 : 50 bei 10,7 MHz

Höhenregler: stetig regelbar an der Anode der NF-Vorstufe

Gegenkopplung: Vom Ausgangstrafo auf Fußpunkt und Anzapf des Lautstärkereglers

Anschlüsse: TA / TB Buchse

Endstufe: 4 W

Lautsprecher: Siehe Ersatzteillisten der einzelnen Geräte

### Gehäuse-


Abmessungen: M 2000: Breite 38,6 cm, Höhe 24,5 cm, Tiefe 17,2 cm, Gewicht 5,3 kg  
Elektra: Breite 41 cm, Höhe 24,5 cm, Tiefe 18 cm, Gewicht 5,8 kg  
Skandia: Breite 54 cm, Höhe 23,5 cm, Tiefe 18 cm, Gewicht 6,1 kg  
Rigoletto: Breite 48 cm, Höhe 28,5 cm, Tiefe 18 cm, Gewicht 6,8 kg

### Besondere Eigenschaften:


Gedruckte Schaltung, Klangregler, Baßtaste, Anschlußbuchse für Tonband-Aufnahme/Wiedergabe — Anschlußbuchse (nach DIN) für Außenlautsprecher mit Abschaltmöglichkeit des eingebauten Lautsprechers.  
Änderungen vorbehalten.



M 2000



Elektra



Skandia



Rigoletto